XEEny - Zählerkompatibilität

Kompatible Stromzähler (Whitelist)

XEEny und **XEEny LIVE** sind in Deutschland mit den meisten digitalen Stromzählern kompatibel. Die folgende Liste zeigt alle Zählermodelle, mit denen **XEEny** und **XEEny LIVE** erfolgreich getestet wurden. Darüber hinaus ist eine Verwendung mit anderen Zählern möglich, jedoch von XEE Technology nicht getestet.

Die Spalte **IR** ist relevant für die zu erwartende Batterielaufzeit (siehe Datenblatt zum **XEEny**) bei einem Zähler-Ausleseintervall von 15 min und einem OMS-Sendeintervall von 2 min. Bei der Verwendung des **XEEny** auf Zählern mit einer "SX"-Infrarot-Kommunikation liegt die Batterielaufzeit bei typisch 10 Jahren. Bei Zählern mit "HDX"-Kommunikation ist die Laufzeit abhängig von der Konfiguration des Zählers und beträgt zwischen 0,5 und 4 Jahren. In diesen Fällen wird für einen wartungsfreien Betrieb die Verwendung des extern stromversorgten **XEEny LIVE** empfohlen.

IR : Infrarot-Kommunikationsrichtung

Hersteller	Modell	Baujahr	IR	Hinweise
Actaris	DC331	-	HDX	
Apator	LEPUS 3.100.D.S.N.T.N.T.2	2024	SX	
Apator	NORAX 3D	2019	SX	
Apator	PICUS eHZ.060.D	2022	SX	
Baylan	BM.31	2024	HDX	5
Baylan	BT.11	2024	HDX	5
DZG	DVS7412.1.G2	2020	SX	
DZG	DVS7412.1T.G2	2020	SX	
DZG	DVSB20.2TH	2017	SX	
DZG	DWS7412.1.G2	2020	SX	
DZG	DWS7412.1T	2019	SX	
DZG	DWS7412.2	2018	SX	
DZG	DWSB20.2H	2020	SX	
DZG	WS7412.1.G2	2020	SX	
DZG	WS7412.2T.G2	2020	SX	
EasyMeter	EasyM60-A-2T-MZ-2R-WS1-Base	2024	SX	
EasyMeter	Q1AA1174	2024	SX	
EasyMeter	Q3AA1274	2022	SX	
EasyMeter	Q3AA1054	2020	SX	1
EasyMeter	Q3AA3064	2020	SX	1
EasyMeter	Q3DA1004	2016	SX	2
EasyMeter	Q3MA1001	2018	SX	
EasyMeter	T3MB1064	2024	SX	
eBZ	DD3 BZ06 ETA-ODZ1	2021	SX	
eBZ	DD3 2R06 DTA-SMZ1	2024	SX	
EFR	SGM-C2-1A600I	2018	SX	
EFR	SGM-C4-1A600M	2020	SX	

Hersteller	Modell	Baujahr	IR	Hinweise
EFR	SGM-C6-A62WN	2024	SX	
EFR	SGM-C8-A62WN	2024	SX	
EFR	SGM-C8-A62WS	2022	SX	
EFR	SGM-D4-A92WN	2024	SX	
EFR	SGM-DD	2025	HDX	
Elster	AS1440	2011	HDX	
Elster	A1500	2008	HDX	
EMH	DMTZ-XC	2021	HDX	
EMH	eBZD-WE2EV-0L-HL0-D4-000001-GS50/Q2	2020	SX	
EMH	ED100L-W2T8-0N-EL0-D2-000002-G50/K2	2018	SX	
EMH	ED300L-W2E8-0N-E00-D2-000002-E50/K2	2011	SX	
EMH	ED300L-W2E8-0N-EL0-D2-000002-G50/K2	2017	SX	
EMH	eHZ-KW8E2A5L0EK2P	2019	SX	
EMH	eHZB-W22E8-0LHP0-D6-A5Q2	2022	SX	
EMH	eHZM-W24E8-0LH00-D5-A5K2	2021	SX	
EMH	eHZ-PW3E1A6L0HQ1D	2021	SX	
EMH	eHZ-PW3E1A6L0HQ20	2019	SX	
EMH	eHZ-PW8E2A6L0HQ20	2021	SX	
EMH	LZQJ-XC	2020, 2023	HDX	
EMH	mMe4.0-AE6AKF0K0	2021	SX	3
Hager	EHZ363WA	2023	SX	
Holley	DTZ541-ZEBA	2021	SX	4
Holley	EHZ541-ZD	2021	SX	
Iskra	ME162	2024	HDX	
Iskra	MT171	2011	HDX	
Iskra	MT172	2010	HDX	
Iskra	MT174	2020, 2022	HDX	
Iskra	MT175-D1A51-V22-K0t	2022	SX	
Iskra	MT175-D1A52-V22-K0t	2017, 2019	SX	
Iskra	MT631-D1A51-K0z-H01	2022	SX	
Iskra	MT631-D1A52-V22-K0z-H01	2024	SX	
Iskra	MT631-D2A52-V22-K0z	2021	SX	
Iskra	MT681-D4A51-K0p	2020	SX	
Iskra	MT681-D4A52-K0p	2021	SX	
Iskra	MT691-D4A52-K0y-H01	2018	SX	
Iskra	MT880	2024	HDX	
Itron	3.HZ-AC-H4-A1	2018	SX	
Itron	3.HZ-BC-H4-A1-12	2022	SX	
Itron	e.HZ-BC-D4-A1-11	2021	SX	
Kaifa	MB310H4BDE	2021	SX	
Landis+Gyr	E220-AM1D.A3A.A0-S00-S1	2019	SX	

Hersteller	Modell	Baujahr	IR	Hinweise
Landis+Gyr	E220-AM1D.A3A.A0-S00-S3	2023	SX	
Landis+Gyr	E320-AM1D.A3A.A0-S1B-S3	2023, 2024	SX	
Landis+Gyr	E320-AM1D.A3A.A0-S2B-S3	2023	SX	
Landis+Gyr	E320-AM3D.A3A.A0-S1B-S3	2022	SX	
Logarex	LK11BE606749	2022	SX	
Logarex	LK13BE606749	2023	SX	
Logarex	LK13BE803339	2019	SX	4
Logarex	LK13BE904639	2022	SX	
Metcom	MCS301	2019	HDX	
Sagemcom	SMARTY BZ-PLUS	2021	HDX	
Sagemcom	SMARTY BZ-SLP	2022	SX	
ZPA	GH302.D-S2-23.01-11S	2018	SX	
ZPA	GH305.D-S2-00.00-01G	2021	SX	
ZPA	GH305.D-S2-01.00-30G	2022	SX	
ZPA	GS303	2023	HDX	
ZPA	ZE314	2020	HDX	

1. Adapter erforderlich (XEE Best.-Nr. 400.001)
2. Adapter erforderlich (XEE Best.-Nr. 400.002)
3. Adapter erforderlich (XEE Best.-Nr. 400.003)
4. Die Infrarot-Schnittstelle des Stromzählers fällt nach einiger Zeit dauerhaft aus.
5. ab XEEny-ID **E XEE02 0000 3043**

Nicht kompatible Stromzähler (Blacklist)

Die folgenden Stromzähler sind nicht mit dem **XEEny** kompatibel.

Hersteller	Modell	Baujahr	Bemerkungen
AEG	HC210D	alle	
Elster	A1350	alle	
Itron	ACE3000	alle	
Logarex	LK13BE9	2021	Die Zähler des angegebenen Baujahres liefern keine gültige Zähler-Identifikationsnummer. Eine Zuordnung der Messwerte zu einem Zähler ist daher unmöglich.
Pafal	20EC3g	alle	

Herstellerinformationen

XEE Technology GmbH
Friedrichsgrüner Straße 13
08262 Muldenhammer
Deutschland
www.xee.de
xeeny@xee.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 97473328

Haftungsausschluss

Alle Angaben in diesem Dokument wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können Fehler oder Abweichungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. XEE Technology übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung der Informationen dieses Dokumentes entstehen, soweit diese nicht auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen oder eine zwingende gesetzliche Haftung (z.☐B. nach dem Produkthaftungsgesetz) besteht. Die XEE Technology GmbH behält sich vor, inhaltliche Änderungen dieses Dokuments und technische Änderungen am beschriebenen Produkt ohne besonderen Hinweis vorzunehmen.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf den Webseiten www.xee.de sowie www.xeeny.info.